



Módulo de control de acceso para administrar 2 lectores, conexión de autobús. Gestión de 2 lectores para el control de dos puertas o una puerta con antipassback función. Memoria 1000 transacciones residente en el módulo. Relé de desbloqueo de puerta del relé de alarma. Posibilidad de conectar hasta un máximo de 8 módulos para el control de 16 puertos (ProSYS 128)

## CARACTERÍSTICAS

- El modo de control de acceso de 2 puertas
- Entrada 2 puertas
- 1 puerta de entrada / salida
- Anti passback
- Número de usuarios: 998
- Número de eventos: 1000
- Relé de alarma: 1
- Voltaje de entrada: 13,8 V DC
- Consumo de corriente: 100 mA
- BUS Longitud máxima: 300 m
- Relés de 24V DC, 1A